5.5ドアスピーカー

パネル塗装……マンセルN-6
定格入力……1W（2W）
インピーダンス……５ｋOhm（２W）、１００ｋOhm（１W）
出力音圧レベル……89dB/W/m
再生周波数帯……200-12kHz
使用スピーカー……12 cm ダイナミック型

5.6連絡装置（INT）

周波数特性……200-8kHz±3dB
出力電圧…….-20dBV/600 Ohm
マイク入力…… -35dBV
消費電流……DC12V/50mA以下
S/N比……50dB以上
歪率……1%以下
呼出……指定号呼出方式
仕上げ塗装……マンセルN-6半艶

5.7自動放送装置（DVAU）

電源電圧…….DC70-121V 定格DC１００V
消費電流…….１A 以下
周波数特性…….100-16 kHz
S/N比……..40dB以上
歪率……..5%以下
サンプリング周波数……..32ｋHz
液晶ユニット……..ドット数：＊640×480
ドットピッチ 0.33×0.33
バックライト：＊エッジライト方式
仕上げ塗装……..N-8.0 半艶
車両制御情報装置とのインタファイス…..RS422　20mAカレントループ
入力レベル……..０ｄBS,　６００Ohm
出力レベル……..+30dBV 300ohm
符号化方式……MP3
記録媒体……Compact Flash Memory Card
記録容量……512M byte

5.5门扬声器

面板涂饰……蒙赛尔色卡N-6
额定输入功率……1W（2W）
阻抗……５ｋOhm（２W）、１００ｋOhm（１W）
输出声压能级……89dB/W/m
再生频带宽度……200-12kHz
使用扬声器……12 cm动态型

5.6通讯联络设备（INT）

频率特性……200-8kHz±3dB
输出电压……..-20dBV/600 Ohm
麦克风输入…… -35dBV
消耗电流……..……小于DC12V/50mA

信噪比……..……大于50dB
畸变系数…….……小于1%
呼叫…….……指定号码的呼叫方式
完成涂饰…….……蒙赛尔色卡N-6半光

5.7自动广播装置（DVAU)

电源电压…….DC70-121V 额定DC１００V
消耗电流…….小于１A
频率特性…….100-16 kHz
信噪比……..大于40dB
畸变系数…….小于5%
采样频率……..32ｋHz
液晶单元…..……...点阵数：＊640×480
点间距：0.33×0.33
背光：＊边缘发光式
完成涂饰……..N-8.0半光
车辆控制信息装置及其接口…….RS422　20mA当前循环
输入电平……..０ｄBS,　６００Ohm
输出电平……..+30dBV 300ohm
编码方式……..……MP3
记录媒体…….……Compact Flash Memory Card
记录容量…….……512M byte